

**MicroPlayer - AP103 - Lecteur MP3 amplifié sur carte SD avec 4 IN Alim 6W**

## CARACTERISTIQUES GENERALES :

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Réf :          | AP103            |
| Alimentation : | Secteur Français |

**MicroPlayer - AP103 - Lecteur MP3 amplifié sur carte SD avec 4 IN Alim 6W**

Le MicroPlayer MP3 a été conçu pour les installations nécessitant la diffusion de sons, musiques, bruitages ou commentaires, automatiquement dès la mise sous tension, par activation de contacts d'entrée, par une commande sur la liaison série RS232 ou par une télécommande infrarouge.

Les fichiers MP3 sont stockés sur une carte mémoire de type 'SD Card'. L'organisation des fichiers est simple et ne nécessite qu'un gestionnaire de fichiers. Des chiffres insérés en début du nom de fichier définissent le comportement du lecteur.

**Autoplay :**

Le ou les fichiers stockés dans la carte mémoire sont lus dès la mise sous tension.

**Interactivité :**

Quatre entrées sur contact sec, combinables en binaire jusqu'à 15 possibilités, sont disponibles pour déclencher la lecture de fichiers audio à la demande.

**Modes de lecture :**

En boucle, une seule fois, aléatoire ou dans un ordre défini. Il est également possible de rendre la lecture des fichiers interruptibles ou non à réception d'une commande. Des codes-chiffres insérés dans le nom du fichier MP3 définissent le mode de diffusion.

Liaison série :

Vous pouvez choisir entre le mode "enchaînement" et le mode "surveillance" :

- Mode "enchaînement" : 127 MicroPlayer peuvent être connectés en chaîne et commandés individuellement à partir d'une liaison série unique.

- Mode "surveillance" : Le MicroPlayer envoie des informations sur son état et sur ses actions afin de contrôler son bon fonctionnement. Utile dans le cadre de messages de sécurité par exemple.

Gestion de l'énergie :

En configurant le lecteur en mode "économie d'énergie", la consommation en veille devient inférieure à 1mA offrant une longue autonomie sur une batterie. Idéal dans les utilisations en extérieur avec une alimentation par énergie solaire.

Amplificateur intégré :

Branchez simplement une paire de haut-parleurs à la sortie du MicroPlayer. Vous aurez alors la puissance nécessaire pour sonoriser un espace d'exposition, un hall d'accueil, une borne interactive ...

Intégrable en rack :

Au format 1/3 de rack 1U, vous pourrez monter jusqu'à 3 lecteurs sur un support au format 19" et installer l'ensemble dans une baie.

| Packaging :                       |               |              |
|-----------------------------------|---------------|--------------|
| Dimensions produit :              | 100mm X 140mm | Poids : 200g |
| <i>Données non contractuelles</i> |               |              |