

Console d'éclairage pro Botex DC-136 96 mémoires à joystick

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	BOTEXDC-136



Console d'éclairage pro Botex DC-136 96 mémoires à joystick

Description : Console d'éclairage Professionnelle Multifonction DMX pour 8 appareils (8 projecteurs asservis de 16 canaux maximum chacun et 8 circuits traditionnels) 96 mémoires de scènes pour asservis, 96 mémoires de scènes pour circuits traditionnels. Caractéristiques techniques - Console d'éclairage Professionnelle Multi-fonction - Maximum 8 Lyres ou Scanner ayant chacun 16 Canaux DMX - Maximum 8 Canaux de Gradations + Master - 6 Programmes programmables, ONE/MIX/SEQ pour canaux de gradation - 8 Programmes programmables, MIX/SEQUENCE pour Lyres ou Scanner - 136 Canaux DMX (8 Canaux de Gradations + 16 Canaux par Lyre ou Scanner) - 96 Scènes programmables pour Lyres ou Scanner - 96 Scènes programmables pour canaux de gradation - Speed, Fade Time Contrôle Master pour les Chaser - Joystick de contrôle des mouvements Pan / Tilt & Pan Fine / Tilt Fine des projecteurs automatiques - Lecteur pour CF-Card (32MB) pour l'échange de fichiers incluant les bibliothèques, mémoires et setup (Carte en Option) - Fonction BlackOut et Master Général - Mémoire Tampon interne & Commande pour Machine à Fumée (sur Fiche DIN 5 Broches) - Entrée DIN (5 Broches) pour contrôle Scènes-Chase-Blackout - Entrée Audio et Microphone incorporé - Entrée Audio (fiche RCA) et Micro incorporé pour fonction musicale synchronisée - Entrée DMX 512 Standard sur fiche XLR Femelle 3 Broches - Ecran LCD de 2 lignes de 16 caractères - Alimentation séparée: DC 9-15V 500mA min. - Possibilité de racking sur 4 Unités (démontage cache de protection)

Packaging :		
Dimensions produit :	178mm X 482mm	Poids : 4Kg
		EAN : 4893009002917
<i>Données non contractuelles</i>		