

## DMX FX512 ADJ - Contrôleur DMX 512 canaux

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| CARACTERISTIQUES GENERALES : |       |
| Réf :                        | FX512 |



DMX FX512 ADJ - Contrôleur DMX 512 canaux

DMX FX512 ADJ - Contrôleur DMX 512 canaux

Le DMX FX512 d'ADJ Lighting est un contrôleur DMX innovant de 19 pouces, spécialement conçu pour les applications d'éclairage professionnelles telles que les églises, les discothèques, les scènes ou la production événementielle. Avec son design compact de 3 unités de rack, ce contrôleur tactile et intuitif offre des fonctionnalités puissantes pour les lyres et les projecteurs LED RGB, permettant d'enrichir l'expérience des concepteurs et des opérateurs d'éclairage, que ce soit pour une installation fixe ou mobile.

Caractéristiques Principales :

512 canaux DMX avec protocoles DMX-512 et RDM pour un contrôle précis jusqu'à 32 projecteurs intelligents.  
32 scènes programmables et 32 chases, chacun pouvant contenir jusqu'à 100 étapes, avec possibilité de lancer 5 chases simultanément.

16 générateurs d'effets intégrés : 9 pour les lyres et 7 pour les projecteurs LED RGB.

RDM permettant l'accès et la configuration à distance des adresses DMX et des modes des canaux.

Interface utilisateur intuitive avec 16 faders de contrôle de canaux, des roues de Pan/Tilt dédiées, et 16 boutons de sélection d'effets/projecteurs.

Micro intégré avec sensibilité sonore ajustable numériquement pour une expérience interactive.

Connectique sortie DMX XLR 5 broches et port USB en façade pour la sauvegarde des données et les mises à jour du firmware.

Features :

Contrôleur DMX montable en rack 19".  
Protocoles DMX 512 et RDM.  
512 canaux DMX.  
Contrôle jusqu'à 32 projecteurs intelligents, avec jusqu'à 18 canaux chacun.  
32 chases, jusqu'à 100 étapes chacune, pouvant lancer 5 chases simultanément.  
32 scènes programmables.  
Faders et roues de contrôle patchables.  
16 générateurs d'effets intégrés : 9 pour les lyres et 7 pour les projecteurs LED RGB.  
USB pour sauvegarde des données et mise à jour du firmware.

Control :

DMX512 et RDM.  
RDM pour configurer les adresses DMX et les modes des canaux des projecteurs directement depuis le contrôleur.  
16 faders de contrôle des canaux.  
Roues dédiées pour le Pan/Tilt (assignables par l'utilisateur).  
16 boutons de sélection d'effets/projecteurs.  
Sensibilité sonore ajustable numériquement (0%-100%), micro intégré.  
Communication numérique câblée.

Connexions :

Sortie DMX XLR 5 broches.  
Entrée d'alimentation.  
Port USB A.

Conditions de Fonctionnement :

Utilisation en intérieur uniquement.  
Température ambiante minimale : 0°C.  
Température ambiante maximale : 45°C.  
Humidité :

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 810087372491

*Données non contractuelles*