

Allen & heath SQ-6 mixage numérique 48 canaux 25 faders

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SQ-6



Allen & heath SQ-6 mixage numérique 48 canaux 25 faders

- Affichage : écran tactile couleur 7"
- Alimentation fantôme : Oui
- Bus / groupes : 36 bus
- Catégorie : table numérique
- Compresseur / gate : sur toutes les entrées et sorties
- Contrôle à distance : tablette (routeur non inclus)
- Course fader : 100 mm
- Dimensions (mm) : 638 x 514.9 x 198
- EQ : 4-bandes paramétrique
- Effets intégrés : Oui
- Égaliseur graphique : 1/3 d'octave



- Enregistrement : SQ Drive : stéréo et multipiste 16 canaux 24-bits à 96 kHz
- Entrées (autres) : talkback (XLR)
- Entrées ligne : locales : 24 mono + 3 stéréo (2 jack + 1 minijack)
- Entrées micro : locales : 24 x XLR
- Faders motorisés : Oui
- Mode PFL/AFL : Oui
- Nbre VCA/DCA : 8
- Nbre canaux : 48
- Nbre de faders : 25
- Nbre de matrices : 3
- Nbre départs auxiliaires : 16
- Nbre préamplis micro : 24
- Poids (kg) : 13,30 kg
- Processing voies d'entrée : Alimentation phantom, Inverseur de phase, Filtres coupe bas
- Rappel mémoire de scène : Oui
- Sorties (autres) : footswitch, USB, RJ45, 3 matrices stéréo (XLR), numérique AES, port pour cartes d'E/S optionnelles, SLink (etherCon)
- Sorties principales : locales : 14 x XLR (dont LR) + 2 x jack symétriques
- Specs complémentaires :
- Processeur FPGA XCVI 96 kHz issu des célèbres systèmes dLive
- Émulations DEEP Ready, simulant fidèlement des modules standards de l'industrie (réverbe, gated réverbe, modulations...)
- 48 canaux d'entrées en combinaison avec les boîtiers de scène
- 6 couches pour 144 tranches assignables
- 16 sorties locales assignables (14 XLR + 2 TRS)

- 3 matrices stéréo
- Port I/O 64 x 64 pour carte optionnelle dédiée : Dante, Waves ...
- Connecteur etherCon SLink : audio déporté via protocoles dSnake, DX ou GigaACE (64x64)
- Compatible avec le rack de scène DX168 (96 kHz) et les audioracks AR84, AR2412 et AB168 (48 kHz)
- Sortie casque jack avec contrôle de niveau dédié
- 8 groupes de mute et de DCA
- 8 moteurs d'effets stéréo avec retours dédiés
- Traitement des entrées : préampli, passe-haut, égaliseur paramétrique, gate, compresseur et délai
- Traitement des sorties : égaliseur paramétrique, égaliseur graphique, gate, compresseur et délai
- Liaison des canaux d'entrées pour les sources stéréo
- Streaming audio USB 32 x 32 et enregistrement direct sur support USB via SQ-Drive
- Intercompatible avec une autre SQ via le port SLink ou une carte optionnelle
- Faders motorisés : rappel des scènes et fader flip de l'égaliseur graphique
- 24 afficheurs à Led à couleur assignable et nom personnalisable pour chaque canal
- Niveau de tranche chromatique conçu par Allen & Heath
- 16 boutons personnalisables (SoftKeys)
- 4 rotatifs et 4 boutons à fonctionnalité paramétrables, avec 4 écrans Led dédiés
- Compatible avec les systèmes ME
- Mélangeur automatique de microphones (AMM)
- Analyseur en temps réel 31-bandes
- Points d'inserts patchables
- Copier/coller/reset des paramètres
- 300 mémoires de scènes par Show

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 6938122247338

