

## Interrupteur metallique rond Spdt 1NO NC avec anneau éclairé bleu 12v

| CARACTERISTIQUES GENERALES : |        |
|------------------------------|--------|
| Réf :                        | R1610B |



Interrupteur metallique rond Spdt 1NO NC avec anneau éclairé bleu 12v

### Caractéristiques

illumination à l'aide d'une LED 12V  
durée de vie: > 40 000h

### Spécifications

SPDT 1NO 1NC  
couleur: bleu  
type: on-off  
température de service: -20°C ~ +70°C  
taux d'humidité: 45 ~ 85% RH  
résistance d'isolation: > 1000M ohms  
résistance de contact: < 50M ohms  
matériau de contact: argenté  
durée de vie mécanique: 1 000 000 cycles  
durée de vie électrique: 50 000 cycles  
résistance diélectrique:



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 82 950 710

entre bornes d'un même pôle: 1000VCA  
entre bornes de différents pôles: 2000VCA  
entre borne et borne de la lampe: 1500VCA

matériau boîtier: laiton nickelé  
indice IP: IP40/IP65  
tension max.:

24VCC / 1A  
230VCA / 0.5A

perçage: Ø16mm

Packaging :

Dimensions produit : 39mm X Ø 21mm

Poids : 14g

EAN : 5410329380717

*Données non contractuelles*