

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

LD Systems U306 IEM R - Récepteur



CARACTERISTIQUES GENERALES :

AH-LDU306IEMR

Réf:

LD Systems U306 IEM R - Récepteur

LDU306R - U306 R

Type de produit Accessoires pour systèmes de micro sans fil

Type Récepteurs

Type de modulation FM

Gamme de fréquences HF 655 - 679 MHz



Canaux

12

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Gr	ou	pes
----	----	-----

1

Entrées antenne 2 x fixes

Réponse en fréquence 25 - 16 000 Hz

Réduction du bruit Squelch

Optimisation de transmission Signal pilote

Taux de distorsion (THD) < 0,3 %

Rapport signal/bruit 104 dB

Sortie audio symétrique XLR

Sortie audio asymétrique Jack 6,3 mm (niveau de sortie asymétrique commutable)

Niveau de sortie maximal +10 dBu (sym.), +7 dBV (asym., ligne), +2,5 dBV (asym., instr.) dBu

Réglages

Canal vers le bas, Canal vers le haut, Niveau ligne/instrument, Volume, Power, Synchronisation ASC



Indicateurs VU-mètre à 5 LED, Antenne A/B, écran LCD PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Tension secteur 12 V CC - 18 V CC (500 mA), externe
Largeur 211 mm
Hauteur (mm) 43 mm
Profondeur 120 mm
Poids 0,7 kg
Accessoires (inclus) 2 piles LR06 (AA), Bloc secteur, Câbles Audio
Autres propriétés Synchronisation des fréquences HF par infrarouge
Type de produit Accessoires pour in-ear monitoring
Type Récepteurs



Gamme de fréquences HF 655 - 679 MHz

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Canaux
12

Type de transmission FM, mono/stereo

Réponse en fréquence 50 - 16.000 Hz

Taux de distorsion (THD) 0,25 %

Sortie audio Mini-jack stéréo 3,5 mm

Impédance minimale 16 Ohm(s)

Niveau de sortie audio maximal 100 (@ 16 Ohm capacité de charge) mW, 73 (@ 33 Ohm capacité de charge) mW

Connecteur antenne Fixé au boîtier

Réglages

Canal vers le haut, Interrupteur Marche/Arrêt, Canal vers le bas, Potentiomètre de volume

Indicateurs RF (LED), Écran LCD

Tension secteur 2 piles 1,5 Volt LR06 (AA)



Autonomie < 10 Std.

Gamme de fréquences HF

655 - 679 MHz

Canaux

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Largeur 64 mm
Hauteur (mm) 103 mm
Profondeur 24 mm
Poids 0,085 kg
Fonctionnalités livré avec piles, LED d'état des piles
Type de produit Accessoires pour in-ear monitoring
Type Récepteurs

SARL Prozic Au capital de 11.000 Eur - 483091682 RCS Toulouse.

SIRET 483 091 682 00087 - N TVA : FR95 483 091 682 - Adherant RECYLUM et ECO-SYSTEMES



PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Type de transmission FM, mono/stereo
Réponse en fréquence 50 - 16.000 Hz
Taux de distorsion (THD) 0,25 %
Sortie audio Mini-jack stéréo 3,5 mm
Impédance minimale 16 Ohm(s)
Niveau de sortie audio maximal 100 (@ 16 Ohm capacité de charge) mW, 73 (@ 33 Ohm capacité de charge) mW
Connecteur antenne Fixé au boîtier
Réglages Canal vers le haut, Interrupteur Marche/Arrêt, Canal vers le bas, Potentiomètre de volume
Indicateurs RF (LED), Écran LCD
Tension secteur 2 piles 1,5 Volt LR06 (AA)
Autonomie < 10 Std.

Largeur



PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Hauteur (mm) 103 mm
Profondeur 24 mm
Poids 0,085 kg
Fonctionnalités livré avec piles, LED d'état des piles
Type de produit Accessoires pour in-ear monitoring
Type Récepteurs
Gamme de fréquences HF 655 - 679 MHz
Canaux 12
Type de transmission FM, mono/stereo



Réponse en fréquence 50 - 16.000 Hz PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Taux de distorsion (THD) 0,25 %
Sortie audio Mini-jack stéréo 3,5 mm
Impédance minimale 16 Ohm(s)
Niveau de sortie audio maximal 100 (@ 16 Ohm capacité de charge) mW, 73 (@ 33 Ohm capacité de charge) mW
Connecteur antenne Fixé au boîtier
Réglages Canal vers le bas, Canal vers le haut, Interrupteur Marche/Arrêt, Potentiomètre de volume
Indicateurs Écran LCD, RF (LED)
Tension secteur 2 piles 1,5 Volt LR06 (AA)
Autonomie < 10 Std.
Largeur 64 mm
Hauteur (mm) 103 mm



Profondeur 24 mm PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Poids 0,085 kg

Fonctionnalités LED d'état des piles, livré avec piles

		Packaging :		
Dimensions produit :	64mm		Poids : 85g	EAN: 4049521366253
				Données non contractuelles