

**Emetteur sans fil audio Omnitronic WS-1T numérique 2.4Ghz entrée RCA ou USB****CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf :

AHF-WS-1T

**Emetteur sans fil audio Omnitronic WS-1T numérique 2.4Ghz entrée RCA ou USB**

L'émetteur audio sans fil omnitronic WS-1T est prévu pour être associé avec un ou plusieurs récepteurs omnitronic WS-1R.

La transmission audio numérique optimise la qualité du signal. Le transmetteur et le récepteur sont stéréo et travaillent sur la bande de 2.4GHz qui assure une autorisation sans problème pour le fonctionnement dans le monde entier.

On peut utiliser plusieurs récepteurs sur un même émetteur pour retransmettre un signal musical issu d'un ordinateur, d'un téléphone, d'un tuner ou d'une table de mixage directement sur une enceinte amplifiée ou un casque.

La portée est de 30m en intérieur et 50m en extérieur ouvert.

La connectique audio sur le ws-1R est en RCA gauche et droite.

Un bouton permet d'appairer le récepteur au transmetteur.

Une prise d'antenne normalisée permet de démonter ou déplacer l'antenne.

Alimentation secteur fournie sur fiche mini usb.

Caractéristiques :

- 32 canaux de transmissions 2406 à 2472MHz
- Modulation GFSK



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

- Portée 30m en intérieur 50m en extérieur
- Bande passante 20 à 20.000Hz
- Rapport signal bruit 96dB
- Taux de distorsion harminique THD -70dB
- Connectique alim Mini USB
- Connectique signal 2 x RCA
- Convertisseur Numérique analogique 16 bits 48kHz
- Dimensions : 110 X 65 X 63 mm
- poids 117g

Packaging :

Dimensions produit :	65mm X 110mm	Poids : 117g	EAN : 4026397512045
Données non contractuelles			