

Système HF Saramonic Blink 500 B2 ultra compact 2.4GHz sur batterie Lithium 2 émetteurs 1 récepteur

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	BLINK500-B2



Système HF Saramonic Blink 500 B2 ultra compact 2.4GHz sur batterie Lithium 2 émetteurs 1 récepteur

Système HF Saramonic Blink 500 B2 ultra compact 2.4GHz sur batterie Lithium 2 émetteurs 1 récepteur

Caractéristiques :

Boîtier Récepteur :

Type de transmission: fréquence numérique 2,4 GHz

Connecteur de sortie audio: Jack 3,5 mm

Niveau de sortie audio: ?60 dBV

Exigences d'alimentation: batterie Li-ion intégrée ou USB-C DC 5V

Autonomie de la batterie intégrée: env. 6 heures

Antenne: Antenne PIFA

Poids: env. 26,5 g

Boîtier émetteur :



Type de transmission : fréquence numérique 2,4 GHz
Plage de fonctionnement : jusqu'à 50 m
Puissance de sortie RF : 10 mW
Directivité micro : omnidirectionnel
Réponse en fréquence : 50 Hz-18 KHz
SPL maximum Microphone intégré : 120 dB SPL
Microphone cravate : 110 dB SPL
Sensibilité Microphone intégré : -42 dB
Microphone cravate : -30dB
Exigences d'alimentation : batterie Li-ion intégrée ou USB-C DC 5V
Autonomie de la batterie intégrée : env. 6 heures
Entrées audio : entrée microphone cravate 3,5 mm TRS ou microphone intégré
Poids : 34 g
Dimensions: 63 x 43 x 16,5 mm

Contenu du pack :

- 1 x récepteur Blink500 RX avec clip intégré et support de caméra
- 2 x émetteurs Blink500 TX avec microphone et clip intégrés
- 1 x Câble de sortie TRS vers TRS 3,5 mm plaqué or 1 x 1 ?(30,5 cm) pour caméras
- 1 x 1 ?(30,5 cm) Câble de sortie plaqué or 3,5 mm TRS vers TRRS pour smartphones et tablettes
- 1 x Câbles de charge USB-C vers USB-A plaqués or 3 x 1 ?(30,5 cm)
- 2 x microphones cravate omnidirectionnels SR-M1
- 2 x pinces micro cravate style alligator
- 2 x mousse Lavalier anti-vent
- 1 x broche de couplage
- 1 x carte de garantie
- 1 x Manuel de l'utilisateur

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 6971008024524

Données non contractuelles