

## Enceinte autonome Audiophony CR12A-COMBO F5 500Mhz batterie 120W MP3 Bluetooth



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	CR12A-COMBO-F5

Enceinte autonome Audiophony CR12A-COMBO F5 500Mhz batterie 120W MP3 Bluetooth 2 micros

? Haut-parleur : HP 10 pouces + moteur 1 pouce

? Puissance : Amplificateur classe D 120 W RMS

? Impédance : 4 Ohms

? Micro HF : 2 micros UHF à 16 fréquences sélectionnables

? Bande de fréquences : UHF 514 ~ 542 Mhz

? Lecteur : USB + lecteur de carte SD

? Télécommande infra rouge avec accès aux fonctions principales et au volume

? 1 récepteur Bluetooth® intégré

? Entrées :

- CH1 : Line in sur RCA

- CH2 : MIC/LINE sur Combo XLR/ Jack

- CH3 : MIC/LINE sur Combo XLR/ Jack

? Sortie niveau ligne sur Jack

? Réglages :

- Volume lecteur et CH1
- Volume CH2 et CH3
- Volume des récepteurs UHF des micros
- Volume Master
- Niveaux de basse et médium général

? Autonomie : 6 heures en moyenne suivant le volume

? Temps de charge : 8 heures pour les deux batteries 12 V

? Batteries : Deux 12V / 5Ah pour le système

? Gestion de l'alimentation :

- Visualisation du niveau de batteries par afficheur à LED
- Charge et utilisation simultanées
- Coupure automatique en cas de niveau trop faible

? Accessoires :

- Compartiment de rangement pour deux micros et cables
- Poignée rétractable et roues de transport
- Livré avec deux micros main UHF

- Micro serre-tête optionnel disponible

? Finition :

- Enceinte moulée en polypropylène
- Grille métal
- Embase C36 pour pied

? Dimensions : 550 x 340 x 300 mm

? Poids net avec batteries : 17,3 kg

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 3662009020822

*Données non contractuelles*