

Console de mixage LD Systems LAX 1202 D

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	LD-LAX1202



Console de mixage LD Systems LAX 1202 D

LDLAX1202D - 12 entrées, des caractéristiques audio de qualité et un processeur d'effet DSP flexible, le tout intégré dans un format des plus pratiques

Tout aussi compacte que le modèle LDLAX1002D, mais équipée de quatre entrées microphone et de quatre entrées stéréo ligne, la console de mixage LDLAX1202D présente douze entrées au total et offre un grand confort d'utilisation malgré ses dimensions réduites. Grâce à un processeur d'effets DSP intégré doté de 100 présélections, cette console s'impose comme l'instrument de régie idéal sur scène comme en studio.

Équipée d'amplificateurs de microphone haut de gamme, qui assurent une dynamique maximum et un grésillement minimum, un égaliseur trois bandes et un filtre coupe-bas commutable dans les canaux des microphones, cette console de mixage compacte est idéale pour les applications audio exigeantes. Le processeur d'effets DSP couvre un large éventail d'effets de réverbération, de retard et multifonction. Il est également possible de raccorder un processeur d'effets externe grâce à une connexion AUX.

La construction robuste du modèle LDLAX1002D garantit des performances optimales et une longue durée de vie, même dans le cadre d'applications intensives sur scène. Un bloc secteur externe assure l'alimentation.

Entrée Micro/Ligne : 4

Égaliseur : High, Mid, Low, ± 15 dB

Alimentation fantôme 48 Volts : Oui

Entrée stéréo : 4



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Égaliseur : Non
Prise casque : Oui
Entrée/sortie Tape : Oui
Multieffet intégré (DSP) : Oui
THD : 0,05 %, mesurée de 20 Hz à 20 kHz
Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz \pm 0,5 dB
Rapport S/B : 120 dB
Tension d'alimentation : AC 16,8 V alternatif, 2 x 500 mA
Dimensions (L x H x P) : 269 x 55 x 240 mm

Packaging :			
Dimensions produit :	55mm X 269mm	Poids : 3Kg	EAN : 4049521041150
<i>Données non contractuelles</i>			