



PROZIC

113 Ancienne route Imperiale

31120 Portet-sur-Garonne

05 82 950 710

Console de mixage LD Systems LAX 502 5 canaux

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :

LD-LAX502



Console de mixage LD Systems LAX 502 5 canaux

LDLAX502 - 5 entrées, des dimensions réduites au minimum et des caractéristiques audio parfaites

La plus petite console de la série LAX contient une entrée microphone et deux entrées stéréo ligne sur un espace réduit, ce qui ne l'empêche pas de présenter d'excellentes caractéristiques audio et une interface conviviale. La console LDLAX502 est dotée d'entrées Jack et RCA permettant de connecter des appareils externes. L'alimentation fantôme est bien entendu commutable pour l'entrée microphone. L'entrée est équipée d'un égaliseur trois bandes.

La construction robuste du modèle LDLAX502 garantit des performances optimales et une longue durée de vie, même dans le cadre d'applications intensives sur scène. La console est idéale pour les applications en home-studio avec peu de canaux ou comme simple table de montage sur ordinateur.

Un bloc secteur externe assure l'alimentation.

Mic Input / Line: 1

CH EQ: High, Low, ± 15 dB

48 V Phantom Power Supply: Yes

Stereo Input: 2

CH EQ: Without

Head Phone: With

Tape in/out: in/out

DSP: Without



THD: 0.005 % 20 Hz - 20 k

Frequency Response: 20 Hz - 20 kHz ± 0.5 dB

S/N: - 80 dB

Input Voltage: AC 18.5 V x 150 m A x 2

Dimensions (W x H x D): 125 x 45 x 195 mm

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Packaging :

Dimensions produit :	EAN : 4049521041150
<i>Données non contractuelles</i>	