

Bloc de puissance OXO Joran DMX 6x16A sortie PC FR+ cable alim 32A

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	OJORAN-FR



Bloc de puissance OXO Joran DMX 6x16A sortie PC FR+ cable alim 32A

Bloc de puissance OXO Joran DMX 6x16A sortie PC FR+ cable alim 32A

Caractéristique :

Courant par canal : 16 A

Caractéristiques : Unité de puissance 6 canaux DMX 512

Charge maximum totale : 75 A

Commande des canaux en DMX ou manuellement avec les potentiomètres en face avant

Adressage par switch en face avant

Indication de charge sur chaque canal par LED en face avant

Refroidissement par ventilation forcée permanente

Protection des sorties par disjoncteur bipolaire 16 A

Coffret en acier Rackable 19" - 2U

Protocole de contrôle : DMX512

Connectique(s) : 1 DMX IN sur XLR3 - 1 DMX OUT sur XLR3

1 P17 32 A In (fournie câblée)

6 PC16 OutMode d'installation : Rackable

Alimentation : 100-230 VAC monophasé + N+ T 50-60 Hz, 75 A max

100-230 VAC 3 + N+ T 50-60 Hz, 32 A par phase

Dimensions : L 483 x l 381 x H 88 mm



Poids : 8,30 kg

Accessoire(s) inclus : Câble alimentation

Type gradateur : Installation

PROZIC

113 Ancienne route Imperiale

31120 Portet-sur-Garonne

05 82 950 710

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles