

Lampe PAR 38 240V 100W 10°



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	PAR38100WSPSY
Alimentation :	Secteur Français
Courant :	0.416 A

Lampe PAR 38 240V 100W 10°

Caractéristiques

pilotage DMX depuis 3 canaux

mode automatique, pilotage par le son ou mode maître/esclave

11 programmes internes pour un pilotage autonome ou maître/esclave

longue durée de vie, faible consommation

Spécifications

alimentation: 230VCA/50Hz



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

consommation: 20W

canaux DMX: 3

angle de rayonnement: 15°

nombre de LED: 158 pcs (rouge, vert, bleu et blanc)

dimensions: 290 x 215 x 215mm

poids: 2.9Kg

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles