

PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

QU-5D Allen & Heath? Console de mixage numérique 16 faders et Dante

	CARACTERISTIQUES GENERALES:	
Réf:	QU-5D	



QU-5D Allen & Heath? Console de mixage numérique 16 faders et Dante

QU-5D Allen & Heath? Console de mixage numérique 16 faders avec connectivité Dante

La QU-5D d'Allen & Heath est une console de mixage numérique compacte hautement performante, conçue pour offrir une qualité audio exceptionnelle, une flexibilité avancée et une intégration réseau simplifiée grâce à la connectivité Dante. Avec son nouveau processeur XCVI 96 kHz et ses fonctionnalités professionnelles, elle s'adresse autant aux ingénieurs du son exigeants qu'aux structures recherchant un système fiable, évolutif et intuitif.

Caractéristiques Principales :

Processeur XCVI 96 kHz pour un traitement audio haute précision et ultra faible latence 16 entrées combo XLR/Jack et 12 sorties XLR pour une connectique polyvalente 17 faders motorisés de 100 mm et 4 couches de canaux entièrement personnalisables Écran tactile 7 pouces avec interface utilisateur repensée et intuitive Traitement DEEP Processing avec émulations de compresseurs et égaliseurs de qualité studio Mixeur automatique de micros (AMM) sur 32 canaux, sans latence Interface audio USB-C 32x32 et enregistrement multipiste via carte SD Port Dante 16x16 pour une intégration facile dans les réseaux audio professionnels Contrôle à distance via applications Qu-MixPad et Qu4You (Windows, macOS, iOS, Android)



PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Spécifications Techniques :

Dimensions: 440 x 476 x 213 mm

Poids: 10 kg Couleur: Noir Type: Numérique Refroidissement: Actif Écran tactile: 7 pouces

Nombre d?entrées : 36 (32 mono, 2 stéréo) Nombre de sorties : 24 (dont 12 XLR)

Sorties principales : Stéréo LR + 2 matrices stéréo

Sortie casque : Oui

Sortie numérique : AES3 stéréo

Interface audio: USB-C 32x32, SD 32x32 @48kHz ou 16x16 @96kHz, USB-A stéréo

Connexion réseau : Dante 16x16 (48/96 kHz), Port RJ45, SLink 128x128

Contrôle externe : Pédale configurable, lampe 12V, applications mobiles et desktop

Compatibilité: Mixeurs personnels ME, écosystème Everything I/O

Points Forts:

Audio de qualité studio grâce au processeur FPGA XCVI et au traitement DEEP Navigation intuitive via un écran tactile ergonomique et fluide Productivité accrue avec Gain Assistant et Feedback Assistant intégrés Grande modularité avec 4 couches de mixage, SoftKeys, et options de routing avancées Écosystème extensible avec support Dante, SLink et modules d'extension I/O Solution tout-en-un pour le live, I?enregistrement et les installations fixes Prise en main rapide pour les utilisateurs venant de I?analogique

Packaging :			
Dimensions produit :	EAN: 5056756901134		
	Données non contractuelles		