PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Contrôleur DJ PIONEER DJ XDJ-XZ

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	XDJXZ

Contrôleur DJ PIONEER DJ XDJ-XZ

Caractéristiques techniques du XDJ-XZ :

Logiciels: rekordbox dj, Serato DJ Pro (à partir de début 2020)
Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz (USB, LINE, AUX, MIC)
Ratio S/N: 114 dB (USB), 103 dB (LINE), 90 dB (PHONO), 96 dB (AUX-LINE), 90 dB (AUX-PORTABLE), 81 dB (MIC)
Distorsion harmonique totale
0,003 % (USB), 0,005 % (LINE), 0,017 % (PHONO
Entrées : LINE x 2 (RCA), PHONO x 2 (RCA), AUX x 1 (RCA), MIC x 2 (XLR & jack TRS 6,3 mm)
Sorties : MASTER x 2 (XLR x 1, RCA x 1), BOOTH x 1 (jack TRS 6,3 mm), PHONES x 2 (jack phone stéréo 6,3 mm x 1, mini-jack stéréo 3,5 mm x 1), SEND x 1 (jack TS 6,3 mm)
USB: USB (Type A, 5 V/1 A) x 2, USB (Type B) x 1
Autres : LINK x 3 (LAN 100Base-TX)
Dimensions maximales (L ? P ? H) : 878,0 x 466,1 x 118,4 mm
Poids:13,0 kg
Accessoires : Cordon d?alimentation, Câble USB, Instructions (Guide de Démarrage Rapide), Notice de licence de logiciels, Carte de clé de licence rekordbox dj

Configuration requise pour rekordbox dj

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

OS compatibles :

Mac : macOS Catalina 10.15 (dernière mise à jour), macOS Mojave 10.14 (dernière mise à jour), macOS High Sierra 10.13 (dernière mise à jour), macOS Sierra 10.12 (dernière mise à jour)
Windows : Windows® 10, 8.1, 7 (dernier service pack)
CPU : Processeur Intel® Core? i7, i5, i3
Mémoire : 4GB ou plus de RAM

Packaging :			
Dimensions produit :	450mm X 880mm	Poids : 12Kg	EAN : 4573201241764
			Données non contractuelles