

Contrôleur DJ PIONEER DJ XDJ-XZ

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	XDJXZ
-------	-------



Contrôleur DJ PIONEER DJ XDJ-XZ

Caractéristiques techniques du XDJ-XZ :

Logiciels: rekordbox dj, Serato DJ Pro (à partir de début 2020)

Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz (USB, LINE, AUX, MIC)

Ratio S/N: 114 dB (USB), 103 dB (LINE), 90 dB (PHONO), 96 dB (AUX-LINE), 90 dB (AUX-PORTABLE), 81 dB (MIC)

Distorsion harmonique totale

0,003 % (USB), 0,005 % (LINE), 0,017 % (PHONO)

Entrées : LINE x 2 (RCA), PHONO x 2 (RCA), AUX x 1 (RCA), MIC x 2 (XLR & jack TRS 6,3 mm)

Sorties : MASTER x 2 (XLR x 1, RCA x 1), BOOTH x 1 (jack TRS 6,3 mm), PHONES x 2 (jack phone stéréo 6,3 mm x 1, mini-jack stéréo 3,5 mm x 1), SEND x 1 (jack TS 6,3 mm)

USB: USB (Type A, 5 V/1 A) x 2, USB (Type B) x 1

Autres : LINK x 3 (LAN 100Base-TX)

Dimensions maximales (L ? P ? H) : 878,0 x 466,1 x 118,4 mm

Poids:13,0 kg

Accessoires : Cordon d'alimentation, Câble USB, Instructions (Guide de Démarrage Rapide), Notice de licence de logiciels, Carte de clé de licence rekordbox dj

Configuration requise pour rekordbox dj



OS compatibles :

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Mac : macOS Catalina 10.15 (dernière mise à jour), macOS Mojave 10.14 (dernière mise à jour), macOS High Sierra 10.13 (dernière mise à jour), macOS Sierra 10.12 (dernière mise à jour)

Windows : Windows® 10, 8.1, 7 (dernier service pack)

CPU : Processeur Intel® Core® i7, i5, i3

Mémoire : 4GB ou plus de RAM

Packaging :			
Dimensions produit :	450mm X 880mm	Poids : 12Kg	EAN : 4573201241764
Données non contractuelles			